



USER'S MANUAL







*Bluetooth v4.2 Stereo Multi-function Headphone
with FM-Stereo Radio / Wired Headphone
Microphone / MicroSD Slot / MP3 Player*

Facebook : PowerLocus
Website: <https://powerlocus.com>
Email:
powerdirect155@gmail.com
Whatsapp: +31 614039919
US Phone Support: 646-844-2665
UK Phone Support: +44 2036085808

(1) Product Control and Connector Locations:



1- LED indicator

- 2-  **Multi-function button (power on / off, pairing, play / pause, auto search radio)**
- 3-  **Volume down (Short Press) / Last song (Long Press)**
- 4-  **Volume up (Short Press)/Next song (Long Press)**
- 5- **MP3/FM**
- 6-  **answer/end calls, reject call, last number redial**
- 7- **Micro SD/TF card slot**
- 8- **Micro USB charging port**
- 9- **Headset jack**
- 10- **Microphone**
- 11- **3.5 stereo sound supply extension line (3ft, male to male)**
- 12- **Micro-B USB charging cable**

(2) Powering the headset

- **Power On:** Press the multi-function button for 2-3 seconds until the blue indicator light flashes (the headset says: "The blue-tooth is ready to pair").
- **Power Off:** Press the multi-function button for 2-3 seconds until the blue indicator light goes off (the headset says: "The blue-tooth is powered off").

(3) Pair to your mobile phone or other products




- Press the multi-function button for 2-3 seconds until the indicator light starts flashing red and blue alternatively (the headset says: "The blue-tooth is ready to pair").
- Turn on the blue-tooth function of your connecting smart phone (or other device).
- Search for the blue-tooth devices and select 'PowerLocus'. (Enter the code '0000' if prompted)
- If pairing is successful, the blue light indicator flashes (the headset says: "The blue-tooth is connected successfully").
- **IMPORTANT:** Please make sure the headphone is on before starting pairing process.

- Headset will connect to the pre-set phone automatically when turned on (Please check to be sure the blue-tooth functionality of your phone is "on")
- If the pairing is not successful, please switch off headset first, and then attempt to re-pair






(4) MP3 / FM

- In power-on mode, insert the MicroSD TF card (not included), short-press the MP3/FM button, and the MP3's will play automatically.
If no MicroSD TF card is installed, short-press the MP3/FM button; the FM radio will then play automatically.

FM Mode

- (1) Turn on the headphone, (2) short-press the MP3/FM button 2 times. FM radio will play automatically. (3) Short-press the  (multi-function) button to auto search all radio stations. (4) Wait for 40sec up to 1min for the stations to be memorized. (5) To select the radio station that you want, please then long-press  or  The radio station will be selected, and the blue light flashes slowly.
- If you are listening FM radio, short-press MP3/FM button; it will be change to bluetooth mode and auto-connect your phone (or other device).

(5) Answer/End calls, reject calls, last number redial (In blue-tooth mode)

- When there is a call, short-press the  button to answer the call. After the call, press the  button to hang up. (If the other party hangs up first, no need press the  button)
- Reject call: long-press the  button 2-3 seconds
- Last number redial: short-press the  button 2 times
- When the phone call is answered, music will pause automatically and enter a "waiting state". After call is finished, the music will resume playing automatically.

(6) Charging the headset

- Insert USB charging cable into the USB block. Connect the cable to a USB power supply that provides 5VDC power (charging block not included). Connect charging cable to the charging port of headset. When the red light is on, the

headset is in charging. When the red light is off, the headset is fully charged. It takes 2 - 2.5 hours to fully charge the headset.

- The battery is rechargeable. Low-power indicator: When the alert tone “beeps” and the indicator turns red, this indicates the battery has discharged and needs to be charged. First time charging: please be sure the battery has been fully charged before initial use.

(7) Wired headphone function

When blue-tooth connectivity is not available, connect one side of 3.5mm stereo sound supply extension line to headphone audio jack. Connect the other side to the audio jack of the playback device (such mobile phone, computer, ipad, MP3 players, etc). Playback will start from the device.

(8)Precautions

- 1) Please be gentle when using the headphone. The Maximum tolerance of the button is 250g. Excessive force or be stroked by something all will do damage to the buttons.
- 2) Please do align the USB port when plug or pull USB cable in case that damage the USB cable fail to charge the headphone.
- 3) When encounter something similar to interference, please at first delete the Bluetooth devices that connected with headphone before, then restart your phone, at last please repair with the Bluetooth headphone.
- 4) If long time without using headphone, it is recommended to turn off the headphone, in case that the battery is in a low voltage state, causing the charging problem.
- 5) Please do not put the headphone in the hot temperature area.
- 6) Please do not vibrate or shock the headphone violently, and do not let it fall down from high place.
- 7) If there is no response of the headphone, please insert headphone plug hole reset by tool.



GEBRAUCHSANLEITUNG





PowerLocus Bluetooth Stereo Kopfhörer mit FM Stereo Radio /Kopfhörer mit Kabel / MP3 Player



Facebook : PowerLocus
Website: <https://powerlocus.com>
Email:
powerdirect155@gmail.com
Whatsapp: +31 614039919

(1) Produktbeschreibung



1/4 pages

- 1 LED-Anzeige
- 2  Multifunktionstaste (An-/ausschalten, Abspielen/Pause, Automatischer Radiosuchlauf) **Pairing,**
- 3  Lautstärke senken (kurz drücken) / Letzter Song (länger drücken)

- 4  **Lautstärke erhöhen(kurz drücken)/Nächster Song(länger drücken)**
- 5 **MP3/FM**
- 6  **Anrufe beantworten/beenden, Anrufe abweisen, Wiederwahl der letzten Nummer**
- 7 **Micro SD/TF Kartenschlitz**
- 8 **Mikro-USB Ladeanschluss**
- 9 **Headsetbuchse**
- 10 **Mikrofon**
- 11 **3.5 Stereosound Verlängerungskabel**
- 12 **Ladekabel**



(2) Das Headset an-/ausschalten

- Anschalten: Die Multifunktionstaste 2-3 Sekunden gedrückt halten, bis die blaue Kontrollanzeige blinkt (das Headset sagt: Bluetooth ist bereit zum Pairen).
- Ausschalten: Die Multifunktionstaste 2-3 Sekunden gedrückt halten, bis die blaue Kontrollanzeige erlischt (das Headset sagt: Bluetooth wird abgeschaltet).






(3) Das Mobiltelefon oder andere Geräte pairen

- Die Multifunktionstaste 2-3 Sekunden gedrückt halten, bis die Kontrollanzeige abwechselnd blau und rot blinkt (das Headset sagt: Bluetooth ist bereit zum Pairen).
- Bluetooth im Telefon oder anderem Gerät einschalten.
- Nach Bluetooth-Geräten suchen und 'PowerLocus' auswählen.(Falls nötig den Code '0000' eingeben)
- Wenn das Pairng erfolgreich abgeschlossen wurde, blinkt die blaue Kontrollanzeige (das Headset sagt: Bluetooth wurde erfolgreich verbunden).
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer vor dem Paring ausgeschaltet sind.
- Die Kopfhörer werden sich automatisch mit dem vorher ausgewählten Telefon verbinden, wenn sie eingeschaltet werden (Bitte stellen Sie sicher, dass Bluetooth in Ihrem Telefon eingeschaltet ist)
- Falls das Pairing nicht erfolgreich war, bitte zuerst das Headset ausschalten bevor ein weiterer Versuch unternommen wird.

(4) MP3/FM

- Die TF-Karte im eingeschalteten Zustand einstecken, kurz die MP3/FM Taste drücken und der MP3-Player wird automatisch zu spielen beginnen; längeres Drücken der MP3/FM Taste, circa 2-3 Sekunden, Ohne TF-Karte die MP3/FM Taste kurz drücken und das Radio spielt automatisch.
- (1) Schalten Sie den Kopfhörer ein (2) Drücken die MP3/FM Taste 2-mal kurz, um FM Radio automatisch zu starten. (3) Die Multifunktions-taste kurz drücken, um nach allen Radiosendern zu suchen, Warten Sie bitte 40sec bis 1min, die Radiosender gespeichert sind, dann **länger** auf -oder  drücken, um den favorisierten Radiosender zu hören. Die blaue Leuchte wird langsam blinken.
- Falls Sie FM Radio hören, drücken Sie kurz auf die MP3/FM Taste, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln und automatisch Ihr Telefon oder andere Geräte zu verbinden.

(5) Anrufe beantworten/beenden, Anrufe abweisen, Wiederwahl der letzten Nummer (Im Bluetooth-Modus)

- Bei einem Anruf kurz  Taste drücken, um den Anruf zu beantworten. Um aufzulegen, wiederum  Taste drücken. Falls am anderen Ende aufgelegt wird, muss  Taste nicht nochmals gedrückt werden.
- Anruf  Taste länger gedrückt halten, circa 2-3 Sekunden
- Wiederwahl der letzten  Taste schnell 2 Mal hintereinander drücken
- Bei ein- oder ausgehenden Anrufen wird die über die Kopfhörer spielende Musik automatisch pausiert und in den Wartezustand versetzt. Nach dem Auflegen spielt die Musik automatisch weiter.

(6) Das Headset laden


- Das USB-Ladekabel in einen USB-Anschluss mit 5V Stromunterstützung einstecken (wie AC/DC USB-Adapter oder USB-Anschlüsse am PC). Das Ladekabel mit dem Ladeanschluss am Headset verbinden. Wenn das rote Licht leuchtet, wird das Headset aufgeladen. Sobald das Licht ausgeht, ist das Headset vollständig geladen. Ein kompletter Ladevorgang dauert circa 2-2,5 Stunden.

- Der Akku ist aufladbar. Alarm bei niedrigem Akkuzustand: Wenn der Alarmton 'tutet' und die Anzeileuchte rot wird, ist der Akku fast leer und muss sobald wie möglich aufgeladen werden. Beim ersten Laden: stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem ersten Gebrauch komplett aufgeladen ist.

(7) Funktion der Kopfhörer mit Kabel

Verbinden Sie in einem beliebigen Kopfhörer-Modus eine Seite des 3.5 Stereosound-Verlängerungskabels mit der Audiobuchse der Kopfhörer und die andere Seite mit der Audiobuchse eines Abspielgeräts (z.B. Mobiltelefon, Computer, iPad, etc.).





MANUEL D'UTILISATION

PowerLocus Casque stéréo Bluetooth
Avec
FM Stéréo Radio / Wired Headphone / Lecteur MP3





Facebook : PowerLocus
Website: <https://powerlocus.com>
Email:
powerdirect155@gmail.com
Whatsapp: +31 614039919

(1) Indication du produit



1/4 pages

1 Indicateur LED

- 2  - **Bouton multifonction (marche / arrêt, couplage, lecture / pause, recherche automatique de la radio)**
- 3  - **Réduire le volume (Appuyer brièvement) / Dernière chanson (Appuyer longuement)**
- 4  - **Augmentation du volume (Appuyer brièvement) / Chanson suivante (Appuyer longuement)**
- 5 **MP3/FM**
- 6  **Répondre / terminer les appels, rejeter l'appel, numéroté le dernier numéro**
- 7 **Fente pour carte Micro SD / TF**
- 8 **Port de chargement Micro USB**
- 9 **Prise casque**
- 10 **3.5 Ligne de prolongation de l'alimentation du son**
- 11 **Câble de charge**
- 12 **Mikrofon**

(2) Mise sous / hors tension du casque


- (1) • Mise sous tension: Appuyez sur le bouton multifonctions pendant environ 2 à 3 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux bleu clignote (le casque dit: le buetooth est prêt à coupler).
- (2) • Mise hors tension: Appuyez sur le bouton multifonctions pendant environ 2 à 3 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux bleu s'éteigne (le micro-casque a dit: le boîtier est éteint).

(3) Paire sur votre téléphone portable ou sur d'autres produits

- Appuyez sur le bouton multifonctions pendant environ 2-3 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu (le casque dit: le buetooth est prêt à coupler).
- Activez la fonction bluetooth de votre téléphone ou d'autres produits.
- Recherchez les périphériques Bluetooth et sélectionnez 'PowerLocus' (entrez le code '0000' si nécessaire)
- Si l'égalisation réussit, l'indicateur lumineux bleu clignote (le micro-casque indique: le buetooth est correctement connecté).
- Assurez-vous que le casque est éteint avant la paire.
- Il se connecte au téléphone pré-réglé automatiquement lorsqu'il s'allume (Assurez-vous que la fonction bluetooth de votre téléphone est activée)

- Si le jumelage échoue, éteignez tout d'abord le casque d'écoute et remettez-le en pause.

(4) Lecteur MP3 / FM

- En mode de mise sous tension, insérez la carte TF, appuyez brièvement sur le bouton MP3 / FM, le MP3 sera lu automatiquement. Si n'ont pas la carte de TF, presse courte le bouton de MP3 / FM, la radio de FM paly automatiquement.
- **(1)** Allumer les casque, **(2)** appuyez brièvement sur le bouton MP3 / FM. **(3)** Appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour rechercher automatiquement toutes les stations de radio, attendez 40sec à 1 min pour que les stations de radio soient mémorisées, puis**(4) Appuyer longueme** 

- ou écoutez votre radio

- Si vous écoutez la radio FM, appuyez brièvement sur le bouton MP3 / FM, il sera converti en mode bluetooth et connecté automatiquement à votre téléphone ou à d'autres produits.

(5) Répondre / mettre fin aux appels, rejeter l'appel, recomposition du dernier numéro (En mode bluetooth)

- Lorsqu'il y a un appel, appuyez brièvement sur le bouton pour répondre à l'appel. Après l'appel, appuyez sur le bouton peut raccrocher. Si l'autre côté raccrocher, pas besoin d'appuyer sur le bouton
- Rejet d'appel: appuyez sur le bouton long environ 2-3 secondes
- Rappel du dernier numéro: appuyer 2 fois sur la touche rapide
- Lorsque le téléphone appelle ou répond à l'appel, si le casque bluetooth est en train de jouer de la musique, la musique se met automatiquement en pause et entrer dans l'état d'attente.

(6) Das Headset laden

- Insérez le câble de chargement USB dans le port USB qui est alimenté par une alimentation 5V (par exemple un adaptateur USB AC / DC ou un port USB du PC). Connectez le câble de charge au port de charge du casque. Lorsque le voyant rouge est allumé, le kit oreillette est en cours de charge. Lorsque le voyant rouge est éteint, le kit oreillette est complètement chargé. Il faut environ 2 à 2,5 heures pour recharger complètement le kit oreillette.
- La batterie est rechargeable. • Changement de basse tension: Lorsque la tonalité d'alerte et le témoin s'allument en rouge indiquent que la batterie est épuisée, rechargez dès que possible. Première charge: Assurez-vous que la batterie a été entièrement chargée avant utilisation.

(7) Chargement du casque

- N'importe quel mode de casque, connectez un côté de la ligne d'extension de l'alimentation stéréo 3.5 à la prise audio du casque, connectez l'autre côté à la prise audio (tel téléphone mobile, ordinateur, ipad etc). Vous entendrez des chansons d'un autre appareil.





MANUALE UTENTE

**PowerLocus Cuffie Stereo Bluetooth
con
Radio FM stereo / cuffia con cavo / Riprodotto MP3**

Facebook : PowerLocus
Website: <https://powerlocus.com>

Email:

powerdirect155@gmail.com

Whatsapp: +31 614039919





I dati di prodotto



(1)



Página1/4

- 1- Luce LED
- 2-  Tasto multifunzione (acceso / spento, sincronizzazione, riproduzione / pausa, ricerca automatica radio)
- 3-  - Abbassare il volume (Premere Brevemente) / Pista anteriore
(Mantenere Premuto)
- 4-  Alzare il volume - (Premere Brevemente) /
Pista successiva -(Mantenere Premuto)
- 5- MP3/FM
- 6-  Rispondere/terminare chiamate, rifiutare una chiamata, richiamare
l'ultimo numero.
- 7- Fessura scheda Micro SD/TF
- 8- Porta di ricarica Micro USB
- 9- Jack Cuffie
- 10- Microfono
- 11-Linea di estensione fonte suono stereo 3.5
- 12- Cavo di ricarica



(2) Accensione/Spengimentocuffie

- Accensione: Mantenere premuto il tasto multifunzione per 2-3 secondi fino a quando l'indicatore luminoso blu lampeggia (le cuffie diranno: buletooth pronto per la sincronizzazione).
- Mantenere premuto il tasto multifunzione per 2-3 secondi fino a quando l'indicatore luminoso blu si spegne (le cuffie diranno: buletooth spento).




(3) Sincronizzare con il vostro telefono o con altri dispositivi



- Mantenere premuto il tasto multifunzione per 2-3 secondi fino a quando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare alternativamente in rosso e blu (le cuffie dicono: bluetooth pronto per la sincronizzazione).
- Attivate la funzione bluetooth sul vostro cellulare o in altri dispositivi.
- Cercare i dispositivi bluetooth y disponibili e selezionare "PowerLocus".(Se necessario introdurre il codice '0000').
- Se la sincronizzazione è stata realizzata correttamente l'indicatore luminoso blu, inizierà a lampeggiare (le cuffie: bluetooth connesso correttamente).
 - Per favore assicurarsi che le cuffie siano spente prima di sincronizzarle.
- Si connettono automaticamente al cellulare predefinito quando sono accese (Per favore assicurarsi che la funzione bluetooth del vostro cellulare sia attivata).
- Se non è stato possibile realizzare correttamente la sincronizzazione, per favore spegnere prima le cuffie e poi sincronizzare nuovamente.

(4) MP3/FM

- In modo acceso inserire la scheda TF, premere brevemente il tasto MP3/FM, l' MP3 si riprodurrà automaticamente, mantenere premuto il tasto MP3/FM per 2-3
- **(1)** Accendi le cuffie, **(2)** premere brevemente il tasto MP3/FM, la radio FM si e riprodurrà automaticamente. **(3)** Premere brevemente il tasto multifunzione
per cercare automaticamente tutte le stazioni radio, **(4)** attendere 40 secondi a 1 minuto per memorizzare le stazioni radio e poi **mantenere** - , ascolterete la vostra stazione radio preferita, la luce blu lampeggia lentamente.
- Se ascoltate la radio FM, premete brevemente il tasto MP3/FM e passerà a modo bluetooth. E si connetta automaticamente al vostro cellulare e altri dispositivi.

(5) Rispondere/terminare chiamate, rifiutare una chiamata, richiamare l'ultimo numero (In modo bluetooth).

- Quando entra una chiamata premere brevemente il  per rispondere. Premere il  per terminare la chiamata. Se l'altra persona riaggancia prima di voi, non è necessario premere il tasto  .

- Rifiutare una chiamata: mantenere premuto il  2-3 secondi.
- Richiamare l'ultimo numero chiamato: premere velocemente il  2 volte.
- Quando entra una chiamata o si risponde a una chiamata, se le cuffie bluetooth stanno riproducendo musica, la stessa si arresterà automaticamente e si attiva lo stato di attesa. Una volta terminata la chiamata, la musica si riprodurrà automaticamente.

(6) Ricaricare le cuffie

- Inserire il cavo di ricarica USB nella porta USB che supporta un'alimentazione di 5V (come adattatori USB AC/DC o una porta USB del PC). Collegare il cavo di ricarica alla porta di ricarica delle cuffie. Quando la luce rossa è accesa, le cuffie si stanno ricaricando. Quando la luce rossa si spegne, le cuffie saranno completamente ricaricate. La ricarica completa delle cuffie tarda all'incirca 2 ore, 2.5 ore.
- La batteria è ricaricabile. Il Basso Voltaggio può alterare: Quando il tono di allerta 'toot' suona e la spia luminosa diventa rossa, significa che la batteria si è scaricata e che deve essere ricaricata il prima possibile. Prima ricarica: La prima volta che si ricarica la batteria, per favore assicurarsi che la batteria sia completamente carica prima di utilizzarla.

(7) Funzione cuffie con cavo

Tutti i modi delle cuffie. Collegare un'estremità dell'estensione disomministro del suono stereo di 3.5 al jack audio delle cuffie, collegare l'altra estremità al jack Audio (come cellulari, computer, iPad ecc).





MANUAL DE USUARIO

**Auriculares Estéreo Bluetooth
Con**

Radio FM estéreo / Auriculares con cable / Reproductor MP3

Facebook : PowerLocus
Website: <https://powerlocus.com>
Email:
powerdirect155@gmail.com
Whatsapp: +31 614039919

(1) Indicaciones del Producto




Página 1/4

1 - Indicador LED

2 - botón multifuncional (encendido/apagado, sincronización, reproducción/pausa, búsqueda automática radio)

3 - Bajar el volumen (Presionar Brevemente) / Pista anterior (Mantener Presionado)

4 -  Subir el volumen (Presionar Brevemente)/ Pista siguiente (Mantener Presionado)

5 - MP3/FM

6 -  contestar/terminar llamadas, rechazar llamada, llamar último número marcado

7 - Ranura tarjeta Micro SD/TF

8 - Puerto de recarga MicroUSB

9 - Jack Auriculares

10 - Micrófono

11 - Línea de extensión de la fuente de sonido estéreo3.5

12 - Cable de recarga

(2) Encendido/Apagado auriculares



- Encendido: Presionar el botón multifuncional por 2-3 segundos hasta que el indicador de luz azul parpadea (los auriculares dirán: el buletooth está listo para sincronizarse).
- Apagar: Presionar el botón multifuncional por 2-3 segundos hasta que el indicador de luz azul se apague (los auriculares dirán: el buletooth está apagado).

(3) Sincronizar con tu móvil u otros productos






- Presionar el botón multifuncional por 2-3 segundos hasta que el indicador de luz empiece a parpadear en rojo y azul alternativamente (el auricular dirá: el bluetooth está listo para la sincronización).
- Activar la función bluetooth en su móvil u en otros productos.
- Buscar los dispositivos bluetooth y seleccionar 'PowerLocus'.(Introducir el código '0000' si necesario)
- Si la sincronización es realizada exitosamente el indicador de luz azul empezará a parpadear (los auriculares dirán: el bluetooth se ha conectado correctamente).
- Por favor asegúrese que los auriculares estén apagados antes de sincronizarlos.

- Se conectan al móvil predefinido automáticamente cuando están encendidos (Por favor asegúrese que la función bluetooth de su móvil este activada)
- Si no se pudo realizar exitosamente la sincronización, por favor primero apagar los auriculares, y después volver a sincronizar.

(4) MP3/FM

- En modalidad encendido insertar la tarjeta TF, presionar brevemente el botón MP3/FM, el MP3 se reproducirá automáticamente. Si no tiene tarjeta TF presionar brevemente el botón MP3/FM, el radio FM se reproducirá automáticamente.
- **(1)** Accendi le cuffie, **(2)** presionar brevemente el botón MP3/FM, el radio FM se reproducirá automáticamente. **(3)** Presionar brevemente el botón multifuncional para buscar automáticamente todas las estaciones radio, **(4)** Espere de 40 segundos a 1 minuto para que las estaciones de radio se memoricen, **(5)** y después **Mantener Presionado** -o , escucharán su estación de radio favorita, la luz azul parpadea lentamente.
- Si escucha el radio FM, presione brevemente el botón MP3/FM y pasará en modalidad bluetooth. Y conecta automáticamente su móvil u otros productos.

(5) Contestar/terminar llamadas, rechazar una llamada, llamar al ultimo numero marcado (En modalidad bluetooth)

- Cuando entra una llamada presionar brevemente el botón  para contestarla. Presionar el botón  para terminar la llamada. Si el otro lado cuelga primero, no es necesario presionar el botón .
- Rechazar una llamada: mantener presionado el botón  2-3segundos.
- Llamar al último número marcado: presionar rápidamente el botón  2 veces.
- Cuando entra una llamada o si contesta una llamada, si los auriculares bluetooth están reproduciendo música, la música se detendrá automáticamente y se activa el estado de espera. Después de terminar la llamada la música se reproducirá automáticamente.

(6) Recarga de los auriculares

- Insertar el cable de recarga USB en la puerta USB que soporta una alimentación de 5V (como adaptadores USB AC/DC o puerta USB del PC). Conectar el cable de recarga a la puerta de recarga de los auriculares. Cuando la luz roja está

encendida, los auriculares se están recargando. Cuando la luz roja se apaga, los auriculares estarán completamente recargados. Toma alrededor de 2-2.5 horas cargar completamente los auriculares.

- La batería es recargable. El Voltaje-Bajo altera: Cuando el tono de alerta 'toot' suena y el indicador se vuelve rojo significa que la batería se ha agotado y que necesita recargarse lo antes posible. Primera recarga: La primera vez que se recarga la batería, por favor asegurarse que la batería se haya cargado completamente antes de usar.

(7) Función auriculares con cable

Todas las modalidades de auriculares, Conectar una extremidad de la extensión de suministro de sonido estéreo de 3.5 al jack audio de los auriculares, conectar la otra extremidad al jack Audio (como móvil, computadora, iPad etc). Escuchará canciones de otros dispositivos.





GEBRUIKERSHANDLEIDING







PowerLocus hoofdtelefoon

Facebook : PowerLocus
Website: <https://powerlocus.com>
Email:
powerdirect155@gmail.com
Whatsapp: +31 614039919

(1) Productindicatie



1/4 paginas

- 1- LED-indicator
- 2-  Multifunctionele knop (aan/uit, koppelen, afspelen/pauzeren, automatisch zoeken naar radiostation)
- 3-  Volume zachter zetten (kort drukken)/vorige nummer (lang drukken)
- 4-  Volume harder zetten (kort drukken)/volgende nummer (lang drukken)
- 5- MP3/FM
- 6-  oproepen beantwoorden/beëindigen, oproep weigeren, nummer

opnieuw kiezen

7- Micro SD/TF-kaartsleuf

8- Micro USB-oplaadpoort

9- Aansluiting voor de hoofdtelefoon

10-Microfoon

11-3.5mm verlengsnoer voor stereogeluid

12-Oplaadkabel

(2) Het aan-/uitzetten van de hoofdtelefoon

- Aanzetten: houd ongeveer 2-3 seconden de multifunctionele knop ingedrukt totdat het blauwe indicatielampje knippert (de hoofdtelefoon geeft dan aan: De Bluetooth is klaar om te worden gekoppeld).
- Uitzetten: houd ongeveer 2-3 seconden de multifunctionele knop ingedrukt totdat het blauwe indicatielampje uitgaat (de hoofdtelefoon geeft dan aan: De Bluetooth is uitgeschakeld).

(3) Koppel het aan je mobiele telefoon of andere producten

- Houd ongeveer 2-3 seconden de multifunctionele knop ingedrukt totdat het indicatielampje afwisselend rood en blauw begint te knippen (de hoofdtelefoon geeft dan aan: de Bluetooth is klaar om te worden gekoppeld).
- Schakel nu de Bluetooth-functie van je telefoon of andere producten in.
- Zoek naar de Bluetooth-apparaten en selecteer "PowerLocus". (Voer indien nodig de code '0000' in)
 - Als het koppelen is gelukt, begint het blauwe lampje te knippen (de hoofdtelefoon geeft dan aan: de Bluetooth is met succes verbonden).
 - Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon vóór het koppelen uitstaat.
 - Hij maakt nu, wanneer hij wordt aangezet, automatisch verbinding met de vooraf ingestelde telefoon (zorg ervoor dat de Bluetooth-functie van je telefoon wel aanstaat)
- Als het koppelen niet lukt, schakel dan eerst de hoofdtelefoon uit en probeer het vervolgens opnieuw.






(4) MP3/FM

- Ga naar de aan-modus en plaats de TF-kaart in het apparaat, druk dan kort op de MP3/FM-knop en de MP3 wordt dan automatisch afgespeeld, bij lang op de MP3/FM-knop drukken, ongeveer 2-3 seconden, het blauwe lampje

knippert nu langzaam. Als er geen TF-kaart is, druk dan kort op de MP3/FM-knop en dan zal de FM-radio automatisch worden afgespeeld.

- **(1)** Ga naar de aan-modus en druk 2 keer kort op de MP3/FM-knop en dan zal de FM-radio automatisch worden afgespeeld. **(2)** Druk kort op de multifunctionele (on/off) knop om automatisch naar alle radiostations te zoeken, **(3)** Wacht 40 seconden tot 1 minuut totdat de radiozenders worden onthouden, **(4)** druk dan nogmaals **lang** op de knop of luister (+), (-) naar je favoriete radiostation, het blauwe lampje knippert nu langzaam.
- Als je naar FM-radio wilt luisteren, druk dan kort op de MP3/FM-knop, waarna deze naar de Bluetooth-modus wordt geconverteerd en automatisch wordt verbonden met je telefoon of andere producten.

(5) Oproepen beantwoorden/beëindigen, oproep weigeren, laatste nummer opnieuw kiezen (in de Bluetooth-modus)

- Als er een oproep binnenkomt kun je kort op de  knop drukken om de oproep te beantwoorden. Na het gesprek, kun je op de  knop drukken om weer op te hangen. Als de andere kant ophangt, druk dan niet op de  knop
 - oproep weigeren: druk gedurende 2-3 seconden op de  knop
 - laatste nummer opnieuw kiezen: druk twee keer kort op de  knop
- Wanneer je met de telefoon een nummer belt of de oproep is beantwoordt en de Bluetooth-hoofdtelefoon muziek afspeelt, wordt de muziek automatisch onderbroken. Na het ophangen gaat de muziek automatisch verder.

(6) De hoofdtelefoon opladen

- Steek de USB-oplaadkabel in de USB-poort die ondersteuning biedt voor een 5V-vermogen (zoals AC/DC USB-adapter of PC USB-poort). Sluit de oplaadkabel aan op de oplaadpoort van de hoofdtelefoon. Als het rode lampje brandt, is de hoofdtelefoon aan het opladen. Als het rode lampje uitgaat, is de hoofdtelefoon volledig opgeladen. Het duurt ongeveer 2-2,5 uur om de hoofdtelefoon volledig op te laden.
- De batterij is oplaadbaar. Wanneer je de waarschuwingston 'piep' hoort en de indicator rood wordt, betekent dit dat de batterij leeg is en dat deze zo snel mogelijk moet worden opgeladen. Bij de eerste keer laden: de eerste keer de batterij wordt opgeladen moet je ervoor zorgen dat de batterij volledig is opgeladen voor gebruik.

(7) Bedrade hoofdtelefoonfunctie

Zet de hoofdtelefoon in een willekeurige modus en sluit een kant met een 3.5 stereo audio jack voor een hoofdtelefoon aan en sluit de andere kant aan op audio-aansluiting (zoals een mobiele telefoon, computer, iPad etc.). Je hoort nu nummers van een ander apparaat.

